Descrizione	Codice

TwinBand®+

Ripetitore di segnali sepio — **RLE700X**

Il ripetitore di segnali è utilizzato per aumentare la portata radio tra i diversi dispositivi che compongono l'impianto di allarme.

In dotazione: MPU01X (5 anni di autonomia).

TwinBand®+

Ricevitore interfaccia autonomo a 8 uscite sepio — **RLE710X**

Il ricevitore rende possibile:

- l'interfaccia del sistema d'allarme con un dispositivo d'allarme filare o con altra apparecchiatura a basso voltaggio a controllo impulsivo.
- il comando di altre apparecchiature di dissuasione (generatori di fumo, luci, ecc) ed altri dispositivi elettrici (a basso voltaggio o in potenza).

In dotazione: MPU01X (5 anni di autonomia).

Caratteristiche tecniche RLE700X

Uso interno ed esterno (ambiente riparato)
Alimentazione con pile al litio, MPU01X (in dotazione)
Compatibile con i prodotti della linea logisty.expert e logisty dual.mix
Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dello stato anti-manomissione)
Auto-controllo dello stato della pila e indicazione locale di anomalia
5 anni di autonomia della pila in condizioni d'uso normali
LED rosso di supporto alla programmazione
Autoprotezione:
• contro l'apertura
• contro la rimozione
Grado di protezione: IP54/IK08
Temperatura di funzionamento: da –25 °C a +70 °C
Dimensioni (L x A x P): 160 x 230 x 66 mm
Peso con pila e accessori: 800 g

Funzioni RLE700X

Veloce e facile da installare tramite l'utilizzo della staffa a "T"
Il ripetitore radio di segnali è utilizzato per aumentare la portata radio tra i diversi dispositivi che compongono l'impianto di allarme

Caratteristiche tecniche RLE710X

Uso interno ed esterno (in ambienti protetti/riparati)
Alimentazione con pile al litio, MPU01X (in dotazione)
8 uscite
Compatibile con allarmi logisty.expert e logisty dual.mix
Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dello stato di anti manomissione)
Auto-controllo dello stato della pila e indicazione locale di anomalia
5 anni di autonomia della batteria
LED rosso di supporto alla programmazione
Autoprotezione contro:
• l'apertura
• il distacco
• l'apertura del circuito di autoprotezione
Grado di protezione: IP54/IK08
Temperatura di funzionamento: da –25 °C a +70 °C
Dimensioni (L x A x P): 160 x 230 x 66 mm
Peso con pila: 880 g

Funzioni RLE710X

Veloce e facile da installare tramite l'utilizzo della staffa a "T"
Il ricevitore con 8 uscite a relè funziona come un'unità di controllo e d'interfaccia fra l'impianto d'allarme ed altri dispositivi elettrici