



## KIT TVCC IP WI-FI CON NVR 4 CANALI

Cod. 1098/800

Il kit TVCC è composto da:

- N.1 NVR Wi-Fi doppia antenna 4 canali H.264
- N.2 1099/205 telecamera bullet Wi-Fi 1080P ottica fissa 4mm

### DATI GENERALI TELECAMERA IP 1099/205

Assorbimento max (W)	≤ 4.2W
Alimentazione	12 VCC
Dimensioni (Ø x L)	69.3 x 147.3 mm
Peso (g)	280 g
Tipo di case	Bullet
Colore prodotto	Total white
Condizioni operative	-10 ÷ 50°C
Grado di protezione	IP66

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	2.0 MegaPixel 1/2.7" Color CMOS
Obiettivo telecamera	4 mm
Shutter elettronico (s)	1/25 ~ 1/10.000 sec
Sensibilità (lux)	0,03 Lux @(F1.2,AGC ON) - 0 LUX IR ON
Filtro IR	SI
Risoluzione video (H x V)	1080p@25fps

### FUNZIONI

Sincronizzazione	Interna
Bilanciamento del bianco	AUTO
Compensazione controllo luce (Backlight):	AUTO
Controllo del guadagno (AGC)	AUTO

### CARATTERISTICHE HARDWARE

N. led IR / Distanza di illuminazione (m)	18pcs(SMD)/ 20m IR ON
Ingressi / Uscite audio	NO
Ingressi / Uscite Allarme	NO

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

**urmet**

**DATI GENERALI NVR**

Tre modalità disponibili (registrazione, riproduzione e trasmissione via rete contemporanee)

Compressione video H.264

Interfaccia grafica Windows, sistema operativo real-time integrato

Registrazione con risoluzione 15fps@1080p per canale

Registrazione multipla o singola

Uscita Video VGA/HDMI

Trasmissione in rete del Main Stream, Sub Stream e Mobile stream

Controllo da remoto (via browser, via Mobile e via Client Software URMET UVS)

Configurazione con Urmet DDNS ID via Internet Explorer, Mobile e Client Software

Funzione P2P disponibile per Urmet UVS Client e Mobile Urmet iUVS

Funzione RTSP

Supporta la funzione di ingrandimento e riduzione (Zoom in/out) e la funzione ciclata

Registrazione contemporanea normale/motion

Notifica allarme tramite e-mail

Modalità di auto-manutenzione

Porte USB 2.0 per backup, aggiornamento e funzionamento con il mouse

Backup su USB 2.0 dal pannello frontale (unità USB o hard disk)

Caricamento e salvataggio delle configurazioni NVR mediante uso chiavetta USB

Ripristino Password di Default

Software Mobile per le seguenti piattaforme: iOS (Iphone e iPad), Android (Smartphone e Tablet)

Playback Sincrono Multi-Canale