



RLD003T

Sirena da esterno con lampeggiante

La sirena con lampeggiante è usata per:

- dissuadere gli intrusi (con modulazione del suono in modalità da interno)
- allertare il vicinato (con modulazione del suono in modalità da esterno)
- facilitare la localizzazione dell'allarme attraverso il lampeggiante.

Nel caso di tentativo di rimozione, la sirena inizialmente si attiva e poi fa partire tutti i dispositivi di allarme collegati alla centrale.

La sirena comunica alla centrale le anomalie delle proprie pile.

In caso di incendio, la sirena si attiva per 5 minuti con modulazione del suono in modalità incendio.)

Caratteristiche tecniche RLD003T

Trasmissione TwinBand® 434/868 MHz

Autonomia: 3 anni per un utilizzo normale del prodotto

Alimentazione: 4 pile alcaline tipo LR20 fornite

Uso interno / esterno

Livello del suono 105 dB(A) a 1 m

Durata del suono da 20 s a 180 s (programmabile)

Segnalazione luminosa e sonora dei comandi di acceso/spento

Durata del flash da 1 a 60 min (programmabile)

Supervisione del collegamento radio, livello di carica delle pile e autoprotezione

Autoprotezione contro l'apertura e la rimozione

Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C

Gradi di protezione: IP54 - IK08

Peso: 2,77 kg (con pile)

Dimensioni: 247 x 245 x 102 mm

Funzioni RLD003T

Riporti luminosi su accensione/spegnimento del sistema d'allarme

Possibilità di ritorno di informazione sui comandi acceso/spento

Supervisione da parte della centrale

Programmazione delle opzioni di funzionamento sulla centrale

Facile sostituzione delle pile

Autoprotezione contro la rimozione e l'apertura