


### **DOMOTICA**

### GESTIONE LUCI, AUTOMAZIONI, CARICHI



### 20046501

# MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO (51)



Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi digitali (4 normali + 1 scenario) utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti nelle scatole da incasso o a parete, dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento 20mA.



### **DOMOTICA**

### GESTIONE LUCI, AUTOMAZIONI, CARICHI



### 20046501

MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI DA I	NCASSO
(51)	

Montaggio ad incasso	c)
Montaggio ad incasso	51

FUNZIONI	
Ingressi digitali configurabili via software nc/no	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Gestione luci	Sì
Gestione scenari	Sì

Morsetti estraibili Sì

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	29
Larghezza (mm)	41
Profondità (mm)	9
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

## MONTAGGIO/INSTALLAZIONE Montaggio a parete Sì

CONNETTIVITÀ	
N° di bus Simplehome (n°)	1
Tipo di connessioni/porte	1bus, 6l
Ingressi digitali (n°)	5
Max distanza da ingresso digitale (m)	25

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**



### **DOMOTICA**

### GESTIONE LUCI, AUTOMAZIONI, CARICHI



### 20046501

## MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO (51)

Numero ingressi digitali (n°)	4
Numero ingressi scenario (n°)	1