

Modulo Dimmer a 1 canale con 1 ingresso digitale

Dispone di 1 canale dimmer da 3W a 300W per il controllo di corpi illuminati e di 1 ingresso per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN.



Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/DI300
Dimensioni (DIN)	6
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	7
Lunghezza massima cavi sonda esterna (m)	Max 20
Ingressi digitali	2
Tipologia contatto ingresso	NO, NC